

Lifen
a lenz company

Produkte
fürs leben

GARANTÍA
1 AÑO
HOHE
QUALITÄT

 **TECNOLOGÍA
ALEMANA**



SET DIGITAL DE ELECTROTERAPIA

Tens-ems-masajeador

R-C4D



El estimulador 3 en 1 (tens, ems y masajeador) es un dispositivo libre de drogas, no invasivo y de uso doméstico para el alivio del dolor, la función principal de la unidad tens es aliviar el dolor muscular y articular, la unidad ems busca dar forma y aumentar la fuerza muscular y la unidad de masaje aliviar la tensión muscular y la fatiga.

El kit de electroterapia Lifen es de fácil uso y es especialmente diseñado para ser compacto y portátil. Está equipado con una pantalla grande LCD. Con el recibes un cómodo masaje en tu cuerpo cuando estes en casa, en el trabajo o de viaje. Posee canales independientes y duales. Cada modo de tratamiento establece una variedad de terapias combinadas preprogramadas para diferentes partes del cuerpo. Con los botones simples y convenientes, todas las operaciones se pueden completar con una sola mano.



40	1 MIN	22	4	↔	⚡	🕒
NIVELES	APAGADO	PROGRAMAS	ELECTRODOS	PANTALLA	AHORRO	CON
ajustables	automático	(tens-ems- masajeador)	de repuesto	LCD	de energía	temporizador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Alivio del dolor
TENS



Estimulación
MUSCULAR EMS



Masaje
RELAJANTE

Referencia	R-C4D
Pantalla OLED	(muestra SpO2, PR, barra de pulso y ola)
Apagado	Automático después de 1 min
Pantalla	LCD
Fuente de energía	4.5V D.C., 3 baterías AAA
Voltaje de trabajo	DC2.5V~ 3V(2 AAA Baterías)
Canal de salida	Canal doble
Forma de onda	Pulso de onda cuadrada bifásica
Peso neto	70g (sin baterías)
Corriente de salida	Máx. 120mA (a 500ohm de carga)
Intensidad de salida	de 0 a 40 niveles ajustables
Dimensiones	109 * 54,5 * 23 mm (largo -ancho-alto)
Medidas de electrodos	50mm * 50mm (cuadrado)
Precisión de salida	Se permite un error de 20% para todos los parámetros de salida
Clasificación	Parte aplicada de tipo BF, equipo de alimentación interna IP22
Canales	Dos canales independientes

COMPONENTES



- 1 Dispositivo
- 2 4 electrodos de 5x5 cm
- 3 3 baterías AAA
- 4 Dos cables de electrodos
- 5 Manual de usuario y empaque

Funcionamiento TENS-EMS	5 a 90 min
Funcionamiento MASAJEADOR	30 min
Condiciones de operación	5 °C ~40 °C, con humedad relativa 15% RH ~93%RH, presión atmosférica desde 700hPa ~1060hPa
Condiciones de almacenamiento	-10 °C ~55 °C, con humedad relativa 10% RH ~95%RH, presión atmosférica desde 700hPa ~1060hPa

ZONAS DE APLICACIÓN

El Kit de electroterapia Lifen puede ser aplicado en las zonas descritas en el gráfico expuesto a continuación:



MODO TENS

Se utiliza para el alivio temporal del dolor muscular (gráfico de zonas de aplicación) debido a la tensión del ejercicio o actividades normales del trabajo doméstico. También está indicado para el alivio sintomático, el tratamiento del dolor crónico e intratable y el alivio del dolor asociado a la artritis.

Número de programas	9 programas
Ancho de pulso	100-300 μ S
Frecuencia de pulso	2-100Hz (Hz= vibración por segundo)
Tiempo de tratamiento	5-90 minutos

MODO EMS

Se utiliza para el fortalecimiento y tonificación muscular, además:

1. Relajación de espasmos musculares.
2. Prevención o retraso de la atrofia por desuso.
3. Incremento de la circulación sanguínea local.
4. Re-educación muscular.
5. Estimulación posquirúrgica inmediata de los músculos de la pantorrilla para prevenir la trombosis venosa.
6. Mantener o aumentar el rango de movimiento.

Número de programas	8 programas
Ancho de pulso	100-300 μ S
Frecuencia de pulso	2-100Hz (Hz= vibración por segundo)
Tiempo de tratamiento	5-90 minutos

MODO MASAJEADOR

Este es un programa de estimulación no médica, que proporciona vibración para relajar los músculos tensionados.

Número de programas	5 programas
Ancho de pulso	100-250 μ S
Frecuencia de pulso	8-100Hz (Hz= vibración por segundo)
Tiempo de tratamiento	30 minutos



PARTES



Tapa de batería

Conexión canal 1

Conexión canal 2

